



El modelo VIS-8004 es un receptor RF de 315MHz y de 1 Canal con antena incluida. Este receptor está diseñado para ser usado con el control remoto de 1 canal VIS-8005 de VISIONIS. El receptor de 1 canal opera para abrir puertas, puertas de garaje y portones. Es útil para sistemas de seguridad anti robo en hogares y tiendas. El receptor programa cada código específico, ninguna persona no autorizada puede obtener acceso al sistema re programando o duplicando el transmisor (remoto). Este transmisor (remoto) puede ser programado localmente en la memoria del receptor.

Modelo No.	VIS-8004
Frecuencia Operativa	315mhz
Número de Códigos	1,048,576
Formato de Datos	PWM
Voltaje para Operación	DC12V
Distancia para Operación	Hasta 160 Pies (50M) - El rango máximo debe ser utilizado en un área abierta. La distancia comenzará a disminuir en función de algún tipo de interferencia, como el metal, el hormigón y otros.
Temperatura para Operación	0-70°C o 32 – 158°F
Consumo de Corriente	19mA
Transmisor Compatible	VIS-8005
Canales RF	Uno
Remotos	Hasta 50 Remotos se pueden conectar a un Receptor
Salida del Receptor	C contacto seco (NO/NC/COM)
Funciones de Salida del Receptor	4 (Predeterminado) 4 segundos momentáneo, latch, toggle (On/Off), presionar en función
Conectores	5 terminales de tornillo (NO, COM, NC + -)
Construcción de la Cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	62*43.5*30mm (2.44* 1.71*1.18 pulgadas)
Peso	43g or 1.52 Ounces
Certificaciones	FCC
Antena	Cable de conexión
Tornillos de Montaje	Viene con dos tornillos de montaje



Modelo No.	VIS-8004
Garantía	3 Años
Arnés de Cable	Incluido
Fuente de Poder	No incluido (sólo incluido en forma de kit)



VIS-8004 Tarjeta

