

**IMPORTANTE:**

La batería de esta unidad puede no estar completamente cargada. Después de que la electricidad esté conectada a la unidad, deje que la batería se cargue durante al menos 24 horas. Después de este tiempo, el funcionamiento normal de esta unidad debe tener efecto (cuando corresponda).

**NOTA IMPORTANTE**

Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

**LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

- No lo use al aire libre.
- El equipo debe montarse en ubicaciones y alturas donde no será sujeto a manipulación por personal no autorizado.
- No monte cerca de calentadores eléctricos o de gas.
- Tape los cables que no se usen con tuercas metálicas cerradas u otro método aprobado.
- No use este equipo para otro uso que no sea el previsto.
- El uso de equipos accesorios no recomendados por el fabricante anulará la garantía y puede causar una condición insegura.
- Antes de realizar el cableado a la fuente de alimentación, apague la electricidad en el fusible o interruptor de circuito.
- Tenga cuidado al reparar las baterías.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal calificado.
- Consulte el código de construcción local para obtener un cableado e instalación aprobados.
- Asegúrese de que las terminaciones de los cables sean seguras y que los cables estén debidamente metidos en los canales apropiados.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

Elija la configuración de montaje (montaje por un extremo, superior o posterior). Tape los agujeros restantes con los enchufes de color apropiados.

1. Asegure el soporte del dosel al techo o a la pared.
2. Abra la tapa de la carcasa.
3. Asegure la carcasa y el dosel con tornillos (consulte la configuración de montaje).
4. Alimente los cables de entrada de CA (rojo, negro, blanco) a través de la carcasa y el orificio central del dosel. Conecte los cables de entrada de CA a los cables de alimentación de CA. Conecte el cable rojo a una fuente de alimentación de 277 VCA o el cable negro a una fuente de alimentación de 120 VCA y el cable blanco a neutro.
5. Asegure el dosel en el soporte del dosel con tornillos 1-1/2" de largo #8-32, luego inserte el cable del terminal de la batería en el conector macho de dos pines.
6. Conecte la batería solo después de que se pueda proporcionar alimentación de CA continua a la unidad.
7. Coloque la tapa de la carcasa en su lugar.
8. Aplique indicadores direccionales de chevron según sea necesario. Remueva las plantillas de la aplicación cuando haya terminado.

**Montaje por un extremo**


1. Asegure el dosel a la placa final del accesorio usando los orificios de montaje C y E con tornillos (2) 3-4" #10-24 (incluidos).
2. Pase los cables de conexión a través del orificio grande entre los orificios de montaje C y D.
3. Realice las conexiones eléctricas y monte el dosel en la caja de conexiones (o en la placa de araña si es necesario) utilizando los dos orificios de montaje empotrados y tornillos (2) 1-1/2" #8-32 (incluidos).



**MONTAJE POR UN EXTREMO**



**MONTAJE SUPERIOR**



**MONTAJE POSTERIOR**

**Montaje Superior**

1. Asegure el dosel a la parte superior del accesorio usando el orificio de montaje A con tornillo 3/4" #8-32 y tuerca hexagonal, y un orificio central de 1/2" (entre los orificios de montaje B y C) con boquilla roscada y tuercas hexagonales (incluidas).
2. Pase los cables de conexión a través de la boquilla roscada.
3. Realice las conexiones eléctricas y monte el dosel en la caja de conexiones (o en la placa de araña si es necesario) usando los dos orificios de montaje empotrados y (2) tornillos de 1-1/2" # 8-32 (incluidos).

**Montaje Posterior**

1. Monte el toldo en la caja de conexiones (o en la placa araña si es necesario) utilizando los dos orificios de montaje empotrados y (2) tornillos de 1-1/2" 4 # 8-32.
2. Pase los cables de conexión a través del orificio grande en el centro del dosel.
3. Fije el accesorio al dosel con (2) tornillos de 3/4" # 10-24 (incluidos) yendo directamente a los orificios de montaje A y C.
4. Haga las conexiones eléctricas.

**DIAGRAMA DE CABLEADO:**

Precaución: apague siempre la alimentación de CA del equipo antes de repararlo. El mantenimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio calificado. Utilice únicamente piezas de repuesto suministradas por el FABRICANTE.

