



## Características

- Admite hasta 2000 usuarios. (Si se conecta al minicontrolador VIS-MINI-CNTRL, la capacidad se limita a 1000 usuarios).
- Bajo consumo energético: la corriente en modo de espera es inferior a 30 mA.
- Teclado retroiluminado: fácil de manejar por la noche.
- Interfaz del timbre: Compatible con timbres externos con cable.
- Timbre incorporado
- Los LED rojos, amarillos y verdes muestran el estado de funcionamiento.
- Programación completa desde el teclado táctil
- Se puede utilizar como teclado independiente.
- Entrada Wiegand 26 para conexión a lector externo
- Salida Wiegand 26 para conexión a un controlador

Modelo No.	VIS-3002
Voltaje de Entrada	DC 12V $\pm$ 10%
Corriente de Espera	25 $\pm$ 5 mA
Carga de Salida Cerradura	Max 3 A
Carga de Salida Alarma	Max 20 A
Tiempo de Relé de Puerta	0 ~ 99 s (ajustable)
Material	Cubierta de plástico
Dimensiones del Producto	116L x 71W x 22H mm - (4.56L x 2.79W x 0.86H pulg.)
Modos de Acceso	Tarjeta, PIN, Tarjeta + PIN
Frecuencia de Tarjetas	125 kHz para EM / 13,56 MHz para MFR
Distancia de Lectura de la Tarjeta	2 - 3 cm (0.78 - 1.18 pulg.)
Formato de Entrada y Salida	Wiegand 26 bits
Formato de Transmisión del Teclado	Número de tarjeta de 4 bits, 8 bits y virtual
Capacidad de Usuarios	2000
Hora de Alarma	0 – 3 minutos (ajustable)
Temperatura de Funcionamiento	-45 °C ~ 60 °C (-49 °F ~ 140 °F)
Humedad de Funcionamiento	10% – 90% RH
Entorno de uso	Interior
Conexiones de Cableado	Cerradura eléctrica, botón de salida, timbre externo

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 1-800-340-0727 // [support@visionistech.com](mailto:support@visionistech.com) // [www.visionistech.com](http://www.visionistech.com)



El VISIONIS VIS-MINI-CNTRL es un controlador compacto de puerta única compatible con cualquier lector Wiegand de 26-37 bits. Alimentado por un microcontrolador Atmel, ofrece un rendimiento estable y admite hasta 1.000 usuarios. Un mando a distancia por infrarrojos incluido facilita la configuración.

Para mayor seguridad, el VIS-MINI-CNTRL debe instalarse dentro de un área restringida, ya que todas las credenciales de usuario se almacenan en el controlador, no en el lector. Si se manipula el teclado o el lector, la puerta permanece bloqueada. Este mini controlador actúa como núcleo seguro de cualquier sistema de control de acceso autónomo, añadiendo fiabilidad y una mayor protección a cada instalación.

## Características

- Capacidad de usuarios: 1,000. Función de tarjeta maestra de apoyo
- Modos de acceso múltiple: Tarjeta, Tarjeta o PIN, Tarjeta con PIN y Tarjetas / PIN múltiples
- Puede conectarse con cualquier lector con salida Wiegand 26 ~ 37 bits
- Puede conectarse con cualquier lector de teclado con salida de número virtual de 4 bits, 8 bits (ASCII) o 10 bits

Modelo No.	VIS-MINI-CNTRL
Voltaje de Entrada	DC 12V
Corriente de Espera	< 100 mA
Corriente Activa	< 150 mA
Relé	Uno (NO, NC, Común)
Tiempo de Salida del Relé Ajustable	0~99 segundos (5 segundos por defecto)
Carga de Salida Cerradura	2 Amp Máximo
Formato de Salida	Wiegand 26~44, 56, 58 bits
Material	Carcasa ABS
Dimensiones del Producto	65L x 54W x 19H mm - (2.56L x 2.13W x 0.75H pulg.)
Peso	40g
Capacidad de Usuarios	1000 (Usuario común: 989, Usuario visitante: 10, Usuario autorizado: 1)
Humedad de Funcionamiento	0 ~ 90% RH
Entorno de Uso	Sólo para interiores
Conexiones de Cableado	Salida de relé, botón de salida, entrada Wiegand

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 1-800-340-0727 // [support@visionistech.com](mailto:support@visionistech.com) // [www.visionistech.com](http://www.visionistech.com)