

**Este producto está descontinuado**



**CE RoHS**

Los Botones e Interruptores de Solicitud de Salida de VISIONIS ofrecen una gran variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de varias aplicaciones.

Los Botones de Salida para Puerta son la parte más común en los sistemas de Control de Acceso. A menudo son usados en todo tipo de aplicaciones tales como Oficinas, Bancos, Estaciones de Gasolina, Tiendas por Departamento y mucho más.

Los Botones de Solicitud de Salida de VISIONIS pueden ser conectados a la entrada de solicitud de salida de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

Modelo No.	VIS-7006
Contacto	3A/125-250VAC
Contacto de Salida	NO/NC/COM
Color del Botón	Verde
Diámetro Instalación del Botón	28mm (1.10pulg.)
Panel	4mm (0.15pulg.) de Aleación de aluminio grueso (CNC)
Adecuado para	Puerta hueca
Vida Mecánica	100.000 pruebas
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+55°C (14°F-131°F)
Humedad de Funcionamiento	0-95% (humedad relativa)
Peso	0.096kg
Dimensiones	86L x 86W x 25H mm - 3.38L x 3.38W x 0.98H pulg.



**Descargo de Responsabilidad:** VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este producto. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



[sales@visionistech.com](mailto:sales@visionistech.com)



[www.visionistech.com](http://www.visionistech.com)