



CE RoHS

Con nuestra línea de botones de salida sin contacto (No Touch) usted ya no tiene que empujar físicamente el botón para poder salir. Todo lo que tiene que hacer es agitar la mano y la puerta se abrirá. Este botón de salida sin contacto (No Touch) también incluye una característica de retraso de tiempo de hasta 22 segundos.

Los botones de salida de apertura de puerta son la parte más común en sistemas de control de acceso. Se utilizan a menudo en todo tipo de aplicaciones tales como en oficinas, bancos, gasolineras, grandes almacenes y mucho más.

Los Botones de Solicitud de Salida de VISIONIS pueden ser conectados a la entrada de solicitud de salida de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

Modelo No.	VIS-7013
Contacto	12VDC
Contacto de Salida	NO/NC/COM
Rango de Detección	5-15cm (1.96 - 5.90pulg.)
Corriente	12VDC o 24VDC
Color del LED	Azul (Modo en Espera), Verde (Modo Abierto, Activo)
Retraso de Tiempo	0.5~22s
Panel	4mm (0.15pulg.) Aleación de aluminio grueso (CNC)
Adecuado para	Puerta hueca
Vida Mecánica	100.000 pruebas
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+55°C (14°F-131°F)
Humedad de Funcionamiento	0-95% (humedad relativa)
Peso	0.105kg
Dimensiones	115L x 70An x 25Al mm - 4.52L x 2.75An x 0.98Al pulg.

