



Los Botones e Interruptores de Solicitud de Salida de VISIONIS ofrecen una gran variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de varias aplicaciones.

La línea de VISIONIS está diseñada para proporcionar una fuente confiable de dispositivos de apertura de acceso controlado de egreso en residencias, comercio e instalaciones industriales.

Los Botones de Solicitud de Salida de VISIONIS pueden ser conectados a la entrada de solicitud de salida de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

Características

- Con función de temporizador de retraso.
- "PUSH TO EXIT" & "PRESIONE PARA SALIR" insertos incluidos.
- Cabe en caja eléctrica estándar.
- Botón de presión de color verde cuadrado grande.
- 12-Pulgadas, cables de alambre AWG 18

Modelo No.	VIS-7100
Grado de Protección	IP-40
LED	Si
Vida LED	20.000 horas
Material del Interruptor	Plástico
Material Placa Interruptor	Acero inoxidable
Dimensión de Montura de Interruptor	57 mm o 2.24 Pulgadas
Dimensión de Botón de Salida	115L×70An×5Al mm o 4.52L×2.75An×0.19Al Pulg.
Color de Fondo	Color Verde + PUSH TO EXIT (Palabras en Negro)
Estándar	Estándar U.S.A.
Rango Contacto NO/NC	10A@125~250 VAC
Retraso de Tiempo	1~180 segundos



Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicirlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com