



El modelo VIS-8005 es un control remoto color carbón y plata de 315 MHz de 1 canal suministrado con un llavero de desconexión rápida. Este transmisor (remoto) está diseñado para usarse con el receptor VISIONIS VIS-8004 de 1 canal. El control remoto RF de 1 canal funciona para abrir puertas, puertas de garaje y portones. El receptor programa cada código específico; ninguna persona no autorizada puede acceder al sistema reprogramando o duplicando el transmisor (remoto). Este transmisor (remoto) puede programarse localmente en la memoria del receptor (VIS-8004).

Modelo No.	VIS-8005
Frecuencia	315MHz
Chip	1527
Voltaje de Entrada	6V
Cantidad de Botones	1 botón
Entrada de Energía	0.06W
Entrada de Corriente	0.01A
Distancia para Operación	Hasta 160 Pies (50M) - El rango máximo debe ser utilizado en un área abierta. La distancia comenzará a disminuir en función de algún tipo de interferencia, como el metal, el hormigón y otros.



**VIS-8005 Tarjeta**



## Instrucciones para programar un nuevo transmisor (remoto):

Cada receptor VIS-8004 Visionis puede programar hasta 50 Transmisores (remotos) (VIS-8005)

- Antes de programar esta función, asegúrese de tener a mano uno de sus controles remotos a mano.
- Ahora presione el "Botón de aprendizaje" una vez y suéltelo de inmediato. Luego presione inmediatamente el botón en el remoto una vez y suéltelo.
- Una vez hecho esto, verá que la luz LED en el receptor parpadea rápidamente y esto significa que el control remoto ha sido programado.
- El receptor puede almacenar hasta 50 controles remotos al mismo tiempo simultáneamente.

## Eliminando Remotos

Si su control remoto se extravió o si necesita eliminarlo del receptor por cualquier motivo, presione el "Botón de aprendizaje" durante aproximadamente 8 segundos hasta que vea que la luz sólida roja se apaga.

**Advertencia:** Esta función eliminará todos los controles remotos que haya programado. Si tiene otros controles remotos, deben ser reprogramados nuevamente.

### **ADVERTENCIA**

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón.
- **MUERTE** o pueden producirse lesiones graves en caso de ingestión.
- La ingestión de una pila de botón puede provocar **Quemaduras Químicas Internas** en tan sólo **2 horas**.
- **MANTENGA** pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE de los NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una pila pudo haber sido ingerida o introducida en cualquier parte del cuerpo.

