

Este producto está descontinuado



CE RoHS

Los Botones e Interruptores de Solicitud de Salida de VISIONIS ofrecen una gran variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de varias aplicaciones.

Los botones de salida de apertura de puerta son la parte más común en sistemas de control de acceso. Se utilizan a menudo en todo tipo de aplicaciones tales como en oficinas, bancos, gasolineras, grandes almacenes y mucho más.

Los Botones de Presionar para Salir de VISIONIS pueden ser conectados a la entrada de solicitud de salida de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

Modelo No.	VIS-7007
Contacto	3A/125-250VAC
Contacto de Salida	NC, COM, NO
Color del Botón	Verde
Diámetro Instalación del Botón	22mm (0.86pulg.)
Panel	4mm (0.15pulg.) Aleación de aluminio grueso (CNC)
Adecuado para	Puerta hueca
Vida Mecánica	100.000 pruebas
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+55°C (14°F-131°F)
Humedad de Funcionamiento	0-95% (humedad relativa)
Peso	0.104kg
Dimensión de la placa	115L x 70An x 25Al mm - 4.52L x 2.75An x 0.98Al pulg.

