



**CE RoHS**

El VIS-7026 de VISIONIS es un botón de salida de tamaño estándar y de tipo sensible al tacto con LED, ideal para sistemas de control de acceso. Este botón de solicitud de salida puede ser conectado a la entrada de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente conectado a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

La línea VISIONIS de botones de salida proporciona una fuente confiable de dispositivos de acceso y egreso controlado, en ubicaciones residenciales, comerciales e industriales. Ideales para aplicaciones en Oficinas, Bancos, Estaciones de Gasolina, Tiendas por Departamentos, y mucho más.

Modelo No.	VIS-7026
Contacto	3A/12-24V
Contacto de Salida	NO/NC/COM
Corriente	12-24VDC
Color del LED	Azul (Modo en Espera), Verde (Modo Abierto, Activo)
Panel	1.5mm (0.05in.) Acrílico Grueso (Blanco)
Vida Mecánica	100.000 pruebas
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+55°C (14°F-131°F)
Humedad de Funcionamiento	0-95% (humedad relativa)
Peso	0.08kg
Dimensiones	86L × 50An × 20Al mm - 3.38L x 1.96An x 0.78Al pulg.

