



CE RoHS

El VIS-7027 de VISIONIS es un botón de salida de tamaño ancho y de tipo sensible al tacto con LED, ideal para sistemas de control de acceso. Este botón de solicitud de salida puede ser conectado a la entrada de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente conectado a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

La línea VISIONIS de botones de salida proporciona una fuente confiable de dispositivos de acceso y egreso controlado, en ubicaciones residenciales, comerciales e industriales. Ideales para aplicaciones en Oficinas, Bancos, Estaciones de Gasolina, Tiendas por Departamentos, y mucho más.

Modelo No.	VIS-7027
Contacto	3A/12-24V
Contacto de Salida	NO/NC/COM
Corriente	12-24VDC
Color del LED	Azul (Modo en Espera), Verde (Modo Abierto, Activo)
Panel	1.5mm (0.05in.) Acrílico Grueso (Blanco)
Vida Mecánica	100.000 pruebas
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+55°C (14°F-131°F)
Humedad de Funcionamiento	0-95% (humedad relativa)
Peso	0.11kg
Dimensiones	86L × 86An × 20Al mm - 3.38L x 3.38An x 0.78Al pulg.



Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este producto. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com